

Artikel Nr.: 862192

Netzgerät (CC, DC) dimmbar, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D



IP 20 

Elektrische Daten

Betriebsart	Stromkonstant	Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	8,7-45,0 W	Leistungsfaktor	0,98
Ausgangsspannung	25-56 V/DC	Anschlußmöglichkeit	Klemme
Ausgangsstrom			


Produkteigenschaften

 Schutzklasse II	 Überspannungsschutz
SELV Schutzkleinspannung	 Lampenbetriebsgerät 110
 Kurzschlußfest	 Möbeleinbau geeignet
 Überlastschutz	ErP Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
 Übertemperaturschutz	LVD Sicherheit nach EN 61347
 Sicherheitstrafo	EMC Funkentstörung + Störfestigkeit nach EN 55015 + EN 61547
 dimmbar - DALI 2.0 / DT6;Intelli Push-Dim	EMC Netzstromoberwellen + Flicker nach EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Schwarze Felder sind zutreffend / graue Felder sind nicht zutreffend

Artikel Nr.: 862192

Netzgerät (CC, DC) dimmbar, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D



Abmessungen und Gewicht

Grenzwerte

Länge	135,00 mm	Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Breite	72,00 mm	Gehäusetemperatur	85 °C
Höhe	24,00 mm	max. Menge Sicherungsautomaten	B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40
Durchmesser	0,00 mm	max. Einschaltstrom	20 A / 100 µs
Gewicht	166 g	kapazitive Last	180,8 nF

Article No.: 862192

Power supply unit (CC, DC) dimmable, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D



IP 20 

Electrical Characteristics

Operating mode	Constant current	Input voltage	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Power	8,7-45,0 W	Power factor	0,98
Output voltage	25-56 V/DC	Connection possibility	Clamp
Output current			


Product features

	Protection class II		Overvoltage protection
SELV	Low voltage protection		Lamp control gear 110
	Short circuit protection		Suitable for furniture installation
	Overload protection	ErP	Standby-power consumption < 0,5 W
	Overheating protection	LVD	Safety according to EN 61347
	Safety transformer	EMC	Interference suppression + immunity according to EN 55015 + EN 61547
	dimmable - DALI 2.0 / DT6;Intelli Push-Dim	EMC	Mains harmonics + flicker according to EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Black fields are applicable / gray fields are not applicable

Article No.: 862192

Power supply unit (CC, DC) dimmable, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D



Dimensions & Weight		Absolute maximum ratings	
Length	135,00 mm	Operating temperature	-20 bis 50 °C
Width	72,00 mm	Case temperature	85 °C
Height	24,00 mm	max. amount of circuit breakers	B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40
Diameter	0,00 mm	max. inrush current	20 A / 100 µs
Product weight	166 g	capacitive load	180,8 nF

Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, Artikel Nr.: 862192

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.

Wir empfehlen Ihnen, das Produkt mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung abzusichern. Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.

Bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind und nicht geknickt werden. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen.

Ausgangsleitungen sollten getrennt und im Abstand zu anderen Leitungen verlegt werden. Die Netzanschlussleitungen und die Lampenzuleitungen dürfen sich nicht kreuzen.

Bringen Sie das Produkt nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es für den Montageuntergrund geeignet ist.

Das Produkt darf unter keinen Umständen mit Gegenständen (Dekorationen) behangen oder mit Dämmmaterial oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.

Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, Artikel Nr.: 862192

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Verwendung muss in geschützten und trockenen Innenräumen erfolgen.

3. Pflege und Wartung

Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen vornehmen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächen und/oder die Isolierungen beschädigen.

4. Funktionsstörung

Leuchte über den Schalter eingeschaltet?

Trafo korrekt montiert und verbunden?

Falls vorhanden; Fernbedienung intakt? Kontrolle der Batterien.

Kontrolle der angeschlossenen Leitungen.

Leuchtmittel defekt?

5. Lagerung und Entsorgung

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt lagern.

Power supply unit, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, Article No.: 862192

Dear customer,

thank you for deciding to purchase our product. The product fulfils the requirements of effective European and national guidelines.

To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the product notes and the operation manual! They contain important information for the start-up and handling. It is important, therefore, that these documents are archived carefully for referring to information at a later stage.

1. Safety Instructions

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these product notes and manual, improper handling or unauthorised modifications.

It can only be installed by a qualified electrician.

Make sure that the item has not been damaged during transport before putting the light into operation. It may not be operated if there are any damages to electrical parts.

It may only be operated once removed from the packaging.

The type plate must not be removed.

The connection lines in the building must be disconnected before installation and secured against being switched back on.

Make sure the electrical specifications for the connection lines correspond with the specifications given on the nameplate of this product.

We recommend that you protect the product with a residual-current-operated protective device. Follow all installation regulations applicable at your location.

Make sure that the cables and plugs are not subject to tension or torsional forces and do not bend the cables. Protect all cables and insulation against possible damages.

Output lines should be laid separately and spaced apart from other lines. The power supply cables and the lamp feeders must not cross each other.

Do not allow the product to come into contact with extreme heat or naked flames.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation background.

The product must not be covered with objects (decorations) or thermally insulating coverings /similar materials.

Before disposal of the packaging material make sure that all components are removed.

Keep packaging material away from the reach of children and pets. The packaging contains small parts that may be swallowed by children.

Power supply unit, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, Article No.: 862192

2. Proper Use

Use the product only in protected and dry interior rooms.

3. Care

Repairs may only be carried out by a qualified electrician.

Disconnect the entire product from the mains first and allow it to cool down before cleaning or maintaining.

Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface coating and/or the insulators.

4. Faulty Function

Light switched on at the switch?

Transformer mounted and connected properly?

If available; remote control intact? Check the batteries.

Check the connected lines.

Lamp defective?

5. Storage and Disposal


Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as household waste.

Storage in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.


Artikel Nr. / Article No.: 862192

Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D /
Power supply unit, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D
220-240V AC/50-60Hz

Abmessungen / Dimensions



Anschlussdiagramm / Wiring Diagram




Ausgangsstrom-Einstellung / Output Current Level Select

Strom / Current	DIP 1	DIP 2	DIP 3	Leistung / Power	Spannung / Voltage
350 mA	aus / off	aus / off	aus / off	24,00 W	25-70V DC
500 mA	an / on	aus / off	aus / off	35,00 W	25-70V DC
600 mA	aus / off	an / on	aus / off	42,00 W	25-70V DC
700 mA	an / on	an / on	aus / off	45,00 W	25-64V DC
800 mA	an / on	aus / off	an / on	45,00 W	25-56V DC
900 mA	aus / off	an / on	an / on	45,00 W	25-50V DC
1050 mA	an / on	an / on	an / on	45,00 W	21-43V DC


Artikel Nr. / Article No.: 862192

Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D /
Power supply unit, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D
220-240V AC/50-60Hz

DALI Diagramm / DALI Diagram



Intelli Push DIM Diagramm / Intelli Push DIM Diagram



Ein-/Ausschalten / Switch on/off

Drücken Sie kurz den Push DIM-Taster (Touch DIM) (<1 Sek.), um die Lampe ein- oder auszuschalten. /
Short press the Push DIM-button (Touch DIM) (<1 sec.) to control the lamp on or off.

Dimmen / Dimming

Drücken Sie lange auf den Push DIM-Taster (Touch DIM) (> 1 Sek.), um die Helligkeit des Lichts einzustellen (hell-dunkel-hell). / Press and hold the Push DIM-button (Touch DIM) (> 1 sec.) to set the brightness of the light (bright - dark - bright).

Stromausfall / Power failure

Nach einem Stromausfall wird der zuletzt eingestellte Betriebszustand (An/Aus, Helligkeit) i.d.R. wieder hergestellt. / After a power failure, the last set operating status (on/off, brightness) is restored.

**Netzgeräte steuern nicht mehr synchron (Betrieb mehrerer Netzgeräte an einem Push DIM-Taster)
Drivers no longer control synchronously (operation of several drivers on one Push DIM button)**

1. Drücken Sie 15 Sek. den Push DIM-Taster → Alle Netzgeräte werden auf 50% Helligkeit eingestellt. / Press the Push DIM button for 15 sec. → All drivers are set to 50% brightness.
2. Danach den Push DIM-Taster kurz drücken (<1 Sek.) → alle Lampen schalten aus. / Then short press the Push DIM-button to save (<1 sec.) → all lights switch off.
3. **WICHTIG:** Zum speichern und neustarten den Push DIM-Taster 2-5 Sek. drücken, bis die gewünschte Helligkeit eingestellt ist. / **IMPORTANT:** To save and restart, press the Push DIM button for 2-5 sec., until the desired brightness is set.